



HEISSB@UER

Computer & Bürotechnik, Steinbauerweg 4, 4910 Ried im Innkreis
Tel.: 07752/87200-0, www.heissbauer.at

HP LaserJet Pro M501dn

Erledigen Sie Aufgaben schnell und sparen Sie Energie

Profitieren Sie im Büro von beeindruckender Druckgeschwindigkeit und -leistung. Dieser energiesparende Drucker ist schnell betriebsbereit und schützt Ihre Arbeit mit herausragenden Sicherheitsfunktionen. HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence drucken mehr Seiten.²



Kleine Stellfläche, große Resultate

- Warten Sie nicht länger auf Dokumente. Drucken Sie die erste Seite in nur 7,2 Sekunden direkt aus dem energieeffizienten Ruhemodus.³
- Dieser Drucker ist dank seines innovativen Designs und der neuartigen Tonertechnologie führend in seiner Klasse im Bereich niedriger Energieverbrauch.⁴
- Schneller Druck zweiseitiger Dokumente – bis zu 65 Seiten pro Minute auf A5-Papier.^{1,5}
- Diese kompakte, leise Drucker benötigt wenig Platz und bietet eine maximale Kapazität von 1.200 Blatt.⁶

Sicherer Schutz und einfache Verwaltung Ihres Gerätebestands

- Die Sicherheitsfunktionen schützen vor komplexen Bedrohungen und sorgen so jederzeit für sicheres Drucken.
- Stellen Sie mit PIN-Druck über ein optionales USB-Laufwerk sicher, dass Dokumente vertraulich bleiben.⁷
- Setzen Sie dem optionalen HP JetAdvantage Security Manager richtlinienbasierten Schutz für Ihre Druckgeräte ein.⁸
- HP Web Jetadmin bietet grundlegende Verwaltungsfunktionen zur problemlosen Verwaltung von Geräten und Einstellungen.⁹

Mehr. Seiten, Leistung und Schutz.

- Drucken Sie gestochen scharfe Texte, satte Schwarzöne und beeindruckende Grafiken mit dem Schwarz-Toner für hohe Genauigkeit.
- Mehr Leistung. Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence liefern mehr Seiten pro Patrone als Vorgängerprodukte.²
- Schützen Sie sich mit einer Technologie zur Tonerkartuschenauthentifizierung vor Fälschungen und stellen Sie sicher, dass Sie die Original HP Qualität erhalten, für die Sie bezahlen.
- Dank einer vorinstallierten Original HP Tonerkartusche können Sie sofort loslegen. Ersetzen Sie sie durch eine optionale Original HP Tonerkartusche mit hoher Reichweite.¹⁰



2-sided printing



First page out
XX sec



Instant-on
Technology



Input tray



HP Blue Print



Ethernet

Produktübersicht

HP LaserJet Pro M501dn

1. 250-Blatt-Ausgabefach
2. Entriegelungstaste der oberen Abdeckung (Zugang zu den Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence)
3. Gigabit-Ethernet-Anschluss, USB-Anschluss für Auftragspeicherung mit PIN-Druck, Hi-Speed-USB-2.0-Druckanschluss
4. 256 MB Standardspeicher und 1,5-GHz-Prozessor
5. 2-zeiliges LCD-Bedienfeld mit Ziffernblock
6. 100-Blatt-Mehrzweckfach 1
7. Automatischer beidseitiger Druck
8. 550-Blatt-Fach 2



Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	CF287A Original HP 87A Schwarz LaserJet Tonerkartusche 9.000 Seiten
	CF287X Original HP 87X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 18000 Seiten
Zubehör	F2A72A HP LaserJet 550-Blatt-Papierfach
Service und Support	U9CQ0E HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet Pro M501, 3 Jahre
	U9CQ1E HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet Pro M501, 4 Jahre
	U9CQ2E HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet Pro M501, 5 Jahre
	U9CROPE HP Hardwaresupport nach Ablauf der Garantie am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M501, 1 Jahr

Technische Daten

Modell	HP LaserJet Pro M501dn
Produktnummer	J8H61A
Funktionen	Drucken
Bedienfeld	2-zeilig; Textdisplay mit Hintergrundbeleuchtung; 6 Tasten (Job abbrechen, Aufwärts- und Abwärtspeile, Auswahl, Zurück, Einstellungen) und 12-Tasten-Ziffernblock
Drucken	
Druckgeschwindigkeit ¹	Bis zu 43 S./Min. Schwarz (A4); Bis 34 Bilder/Min. Schwarz, Duplex (A4)
Ausgabe der ersten Seite im Bereitschaftsmodus ²	In nur 5,8 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit)
Ausgabe der ersten Seite im Ruhemodus ²	In nur 7,2 Sekunden
Druckauflösung	600 x 600 dpi, bis zu 4.800 x 600 dpi interpoliert Schwarzweiß
Drucktechnologie	Laser
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 5,0 mm; Unten: 5,0 mm; Links: 5,0 mm; Rechts: 5,0 mm
Druckersprachen	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation, direkter PDF-Druck (v1.7), URf, PCLM, PWG
Intelligente Druckersoftwarefunktionen	Automatischer beidseitiger Druck; Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; Sortierung; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Mopria-zertifiziert; HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; 2-zeiliges LCD-Bedienfeld; Integrierter Auftragspeicher; JetIntelligence Tonerkartuschentechnologie
Monatliche Leistungskapazität ^{3, 4}	Bis zu 100.000 Seiten (DIN A4), Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 1.500 bis 6.000
Duplex-Druck	Automatisch
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType-Schriften
Prozessorgeschw.	1500 MHz
Konnektivität	
Standard	Hi-Speed-USB 2.0-Host-/Geräteanschlüsse; Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP/IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Erkennung: SLIP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6), SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten; Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-Download
Speicher	Standard: 256 MB; Maximum: 256 MB
Papierhandhabung	
Druckmedien	Papier (normal, leicht, mittelschwer, schwer, extraschwer, Bondpapier, Karton, farbig, Papier mit Briefkopf, Vordrucke, vorgestanzt, Recycling, aufgeraut, ökoeffizient); Briefumschläge; Etiketten; Transparentfolien
Papierformat	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm; Fach 2, Fach 3: 105 x 148 mm bis 215,9 x 355,6 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, Briefumschlag B5, Briefumschlag C5, Benutzerdefiniert, Briefumschlag DL, B5 (JIS), B6 (JIS); Fach 2, Fach 3: A4, A5, A6, Benutzerdefiniert, B5 (JIS), B6 (JIS)
Papierhandhabung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung und 550-Blatt-HauptkassetteStandardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach, Druckseite nach unten Optional/Zufuhr: Optionale 550-Blatt-Kassette (Fach 3)
Papierzuführungskapazität	Kassette 1: 100 Einzelblatt Papier; 10 Briefumschläge Kassette 2: 550 Einzelblatt Papier Fach 3 (optional): 550 Einzelblatt Papier Maximum: 1200 Blatt
Kapazität des Ausgabefachs	Standard: Bis zu 250 Blatt, Bis zu 10 Briefumschläge, Bis zu 75 Blatt Maximum: Bis zu 250 Blatt
Papiergewicht	Fach 1: 60 bis 220 g/m ² ; Fach 2, Fach 3: 60 bis 220 g/m ²
Kompatible Betriebssysteme⁵	Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen (ausgenommen RT OS für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen (ausgenommen RT OS für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mit dem Universal Print Driver (von HP.com) kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen (ausgenommen RT OS für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen (ausgenommen RT OS für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mac OS (HP Druckertreiber sind auf http://www.HP.com und im Apple Store verfügbar): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion; Mobile Betriebssysteme (Treiber im Betriebssystem enthalten): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0.5, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Sonstige Betriebssysteme: UNIX
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme⁵	Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 64 Bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 Bit/64 Bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Mit dem Universal Print Driver (UPD) oder produktspezifischen Treibern von HP.com kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2012/2012 R2 64 Bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 Bit/64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 Bit/64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (unter Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 und 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3); Citrix (unter Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 und 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (unter Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-Server (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 für Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell-Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32 und 64 Bit) empfohlen v5.86+, 8.1 empfohlen v5.94+, Windows 7 (32 und 64 Bit) empfohlen v5.82+, Windows Vista (32 und 64 Bit) empfohlen v5.82+, Windows XP SP3 (nur 32 Bit) empfohlen v5.82+
Funktion für mobiles Drucken⁵	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert
Mindestsystemanforderungen	Windows: Kompatible Betriebssysteme (siehe „Kompatible Betriebssysteme“); CD-ROM-Laufwerk oder Internetanschluss (für die Softwareinstallation); Dedizierter USB-Anschluss oder Netzwerkverbindung (kabelgebunden oder kabellos); 1 GB freier Festplattenspeicher; Informationen zu den Mindestanforderungen an die Hardware für die Betriebssysteme finden Sie beim Hersteller des jeweiligen Betriebssystems, z. B. unter microsoft.com Mac: Kompatible Betriebssysteme (siehe „Kompatible Betriebssysteme“); Internetanschluss (für die Softwareinstallation); Dedizierter USB-Anschluss oder Netzwerkverbindung (kabelgebunden oder kabellos); 1 GB freier Festplattenspeicher; Informationen zu den Mindestanforderungen an die Hardware für die Betriebssysteme finden Sie beim Hersteller des jeweiligen Betriebssystems, z. B. unter apple.com
Software im Lieferumfang enthalten	Für Windows-Betriebssysteme: HP Software-Installations-/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Update, Produktregistrierungs-Assistent, Assistent für HP Web Services (HP Connected), Online-Benutzerhandbücher, HP Device Toolbox, HP Produktverbesserungsstudie; Für Mac-Betriebssysteme: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an HP.com oder OS App Source für LaserJet Software weiter)
Sicherheitsmanagement	Integrierter Webserver: Kennwortschutz, sicheres Surfen über SSL/TLS; Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Kennwortänderung über SNMPv1 & SNMPv2 Community; HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatsprüfung, HTTP Basic Access-Authentifizierung, SASL-Authentifizierung; Firewall und ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot
Druckerverwaltung	UPD-Ressourcenkit für Drucker-Administrator; Active Directory-Administratorvorlage für UPD, AutoUpgradeUPD, Dienstprogramm für Treiberkonfiguration, Dienstprogramm für Treiberbereitstellung, Administrator für verwaltetes Drucken, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Servermigrations-Tools, UpdateNow, RemovePlugPlayDrivers; HP Web Jetadmin Software, HP Proxy Agent Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox

Modell	HP LaserJet Pro M501dn
Produktnummer	J8H61A
Abmessungen und Gewicht	
Druckerabmessungen (B x T x H) ⁶	Minimal: 418 x 376 x 289 mm Maximum: 418 x 639 x 289 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	497 x 398 x 466 mm
Druckergewicht	11,6 kg
Verpackungsgewicht	14,5 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 32,5 °C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Datenspeicher	Temperatur: -20 bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Geräuschpegel⁷	Schallleistungspegel: 6,8 B(A); Schalldruckpegel: 54 dB(A)
Stromversorgung⁸	Anforderungen: Eingangsspannung: 200 bis 240 V Wechselstrom 50 Hz (nicht duale Spannung, Stromversorgung variiert nach Teilenummer mit Optionscode-ID) Verbrauch: 660 Watt (beim Drucken), 6,1 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,3 Watt (Ruhemodus), 0,7 Watt (autom. ausgeschaltet/Wake on USB, bei Lieferung deaktiviert), 0,1 Watt (autom. ausgeschaltet/manuell eingeschaltet), 0,1 Watt (manuell ausgeschaltet) Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil Typischer Stromverbrauch: Blauer Engel: 1,623 kWh/Woche; Energy Star: 1,677 kWh/Woche
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-Off-Technologie; HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie; Ruhemodus mit niedrigem Energiebedarf
Zertifizierungen	ENERGY STAR [®] -zertifiziert, Blauer Engel, EPEAT (Silver)
Lieferumfang	HP LaserJet Pro M501; Vorinstallierte HP Original LaserJet Tonerkartusche (Schwarz: 6.000 Seiten); Dokumentation im Lieferumfang: Installationsanleitung, Kurzanleitung, Benutzerhandbuch, Support-Flyer, Garantieinformationen; Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM; Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM; CDs mit Software und elektronischer Dokumentation; Netzkabel
Garantie	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den umfassenden HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/de/diagnose .

Fußnoten

¹ Basierend auf internen HP Tests, in denen die Ausgabe der ersten Seite aus dem Ruhemodus und die Duplex-Druckgeschwindigkeit der drei führenden Wettbewerber geprüft wurde (12/2015). Gemäß Geräteeinstellungen. Die tatsächlichen Werte können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Höhere Seitenreichweite als bei Vorgängerkartuschen, basierend auf einem Reichweitenvergleich zwischen Original HP 55X Schwarz LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite mit Original HP 87X Schwarz LaserJet Tonerkartuschen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.; ³ Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.; ⁴ Basierend auf Vergleichen des TEC (Wert des typischen Stromverbrauchs) auf energystar.gov für Monolaserdrucker mit über 1 % weltweitem Marktanteil gemäß IDC-Bericht (Stand Q3 2015), weltweit verfügbar und mit Druckgeschwindigkeiten von 40–50 S./Min. (A4). Die tatsächlichen Werte können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁵ Gemessen nach ISO/IEC 24734 Funktionsleistungstest; ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.; ⁶ Die maximale Papierzuführungskapazität wird nur durch den Erwerb optionaler Papierfächer erreicht.; ⁷ Erfordert den Erwerb eines separaten USB-Flash-Laufwerks mit mindestens 16 GB Kapazität.; ⁸ Basierend auf internen geschützten HP Daten (Device Security Comparison, Januar 2015) und dem Solutions Report zu HP JetAdvantage Security Manager 2.1 von Buyers Laboratory LLC, Februar 2015. Muss separat erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/securitymanager>.; ⁹ HP Web Jetadmin kann ohne Zusatzkosten hier heruntergeladen werden: <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ¹⁰ HP 87X Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite nicht im Lieferumfang enthalten; bitte separat erwerben.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Gemessen nach ISO/IEC 24734, die ersten Testdokumente werden ausgeschlossen. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.; ² Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.; ³ Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.; ⁴ HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.; ⁵ Nicht alle „kompatiblen Betriebssysteme“ werden von der mitgelieferten Software unterstützt. Die vollständige Softwarelösung ist nur für Windows 7 und höher verfügbar. Für ältere Windows-Betriebssysteme (Vista und die entsprechenden Serverversionen) sind nur Druckertreiber verfügbar. Windows RT für Tablets (32 Bit/64 Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das Betriebssystem RT integriert ist. UNIX-Modellskripts stehen auf hp.com zur Verfügung (Modellskripts sind Druckertreiber für UNIX-Betriebssysteme). Linux-Systeme verwenden in das Betriebssystem integrierte HPLIP Software. HP Software für Mac ist nicht mehr auf der CD enthalten, kann jedoch unter hp.com heruntergeladen werden (Mac-Treiber und Mac-Dienstprogramm sind für Mac-Betriebssysteme installiert).; ⁶ Einschließlich Bedienfeld und 4 mm Überstand der Seitengriffe.; ⁷ Bei Angaben zur Akustik sind Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter <http://www.hp.com/support>. Getestete Konfiguration: einseitiger Druck mit A4-Papier und 43 S./Min. Druckgeschwindigkeit.; ⁸ Die Anforderungen für den Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.; ⁹ Die Anforderungen für den Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 4AA6-3797DEE, Februar 2016

